

Тестер напруги VoltDetect PLUS безконтактний



Безконтактний індикатор напруги VoltDetect PLUS для швидкої та безпечної перевірки електричних кіл

Міцний вологозахищений індикатор напруги з інтуїтивно зрозумілим керуванням та інтегрованим LED-ліхтариком. Дозволяє швидко визначати наявність змінної напруги без прямого контакту зі струмопровідними частинами.

- Безконтактне виявлення змінної напруги в діапазоні від 12 до 1000 V AC
- Два режими чутливості: 100-1000 V AC та 12-1000 V AC
- Просте перемикання режимів натисканням кнопки Range
- Вбудована функція самодіагностики
- Звукова та світлова індикація наявності напруги
- Підсвічуваний наконечник для роботи в умовах недостатнього освітлення
- Вбудований LED-ліхтарик
- Індикатор низького заряду елементів живлення
- Автоматичне вимкнення для економії заряду батарей
- Ступінь захисту IP67
- Категорія перенапруги CAT IV 1000 V

Примітка

- Батареїки AAA 1,5 V не входять до комплекту постачання
- Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та дотримуйтесь вимог техніки безпеки

Технічні характеристики:	
Температурний діапазон застосування, мін./макс.	від 0 до 50 °C
Позначення акумулятора / батарей	1,5 В Мікро AAA
Кількість акумуляторів / батарей	2 шт.
Матеріал ручки	2-компонентний пластик
Частота, мін./макс.	50 / 60 Гц
Категорія захисту від перенапруги	CAT IV/1000 V
Ступінь захисту IP	IP 67
Колір	Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Індикація	Світлодіод, звуковий сигнал
Діапазон напруги змінного струму мін./макс.	12-1000 В

Довжина x ширина x глибина, мм	Арт. №	Уп., шт.
155 x 23 x 26	5634002100	1